

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Compact M - KL



WWW.DAISY.BG

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смяна на хартиена ролка

При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки:

- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм
- Външен диаметър на ролката - 55 мм



При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени, както и да се извади шпулата, която е останала от старата ролка.

- 1 Повдигнете капака палеца на капака, докато го отворите / фиг. 1/.
- 2 Поставете хартиената ролка / фиг. 2/.
- 3 Затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора / фиг. 3/.
- 4 Натиснете капака надолу до щракване /фиг.3/.

фиг. 1



фиг. 2



фиг. 3







Клавиатура



Възможно е не всички символи и малки букви да не се изобразяват на дисплея, но се печатат в бележка.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш . Фискалното устройство може да работи с 6 режима. Преход от един режим към друг се осъществява с .

При въвеждане на текст се използва клавиш  – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри. Клавиш  – за превключване на кирилица/латиница.

- Регистрация_____
- Четене_____
- Нулиране_____
- Програмиране_____
- Фискална памет_____
- РС_____

С помощта на клавиш **M** можете да преминавате от един режим в друг. За да влезете във всеки един режим и да работите с него се използват пароли.


Пароли по подразбиране

Парола по подразбиране	Режим
9 9 9 9 CLK	Програмиране
9 9 9 9 CLK	Фискална памет
9 9 9 9 CLK	РС
8 8 8 8 CLK или 9 9 9 9 CLK	Четене
8 8 8 8 CLK или 9 9 9 9 CLK	Нулиране

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ	
Оператор	Парола
1	1 CLK
2	2 CLK
3	3 CLK
.....
18	1 8 CLK
19	8 8 8 8 CLK
20	9 9 9 9 CLK

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

С помощта на **М**, изберете меню **РЕГИСТРАЦИЯ**. Въведете парола и потвърдете.




ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департамент 01 се осъществява:
Въвеждате желаната от Вас цена, натискате клавиш **01**.



За да приключите касовата бележка, натиснете **TL**. Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	X XXXXXXXX
Оператор 01	01
Дпт 01	2.35 Б
ОБЩА СУМА:	2.35
В БРОЙ	2.35
	01 артикул
	Заповядайте пак!
1000003	18-04-2017 09:36
	ФИСКАЛЕН БОН
DY XXXXXX	36XXXXXX
A9834 -C2E33 -D5732-A83E	
09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C	

РЕЖИМ ОТЧЕТИ

Режим "Нулиране"

Избор на режим "Нулиране" се осъществява с помощта на **[M]**, изберете меню **Нулиране**. За да влезете в този режим, въведете парола

[9][9][9][9] и потвърдете с **[CLK]**

[8][8][8][8] или **[9][9][9][9]** - парола по подразбиране

Нулиране

[9][9][9][9][CLK]


Нулиране

За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране натиснете **[TL]**

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Z	
*** Отчет продажби ***	
Клиенти:	1
Продажби:	1

В БРОЙ	10.00
*** Дневен оборот, ДДС ***	
ДДС *А = 0.00 %	
оборот:	0.00
ДДС:	0.00
нето ст-т:	0.00
ДДС *В = 20.00 %	
оборот:	10.00
ДДС:	1.67
нето ст-т:	8.33
ДДС *В = 20.00 %	
оборот:	0.00
ДДС:	0.00
нето ст-т:	0.00
ДДС *Г = 9.00 %	
оборот:	0.00
ДДС:	0.00
нето ст-т:	0.00
ДДС *Д = 5.00 %	
оборот:	0.00
ДДС:	0.00
нето ст-т:	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	10.00
КЛЕН НОМЕР:	0001
№ ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ	1000003

СУМА оборот	10.00
СУМА нето ст-т	1.67
СУМА ДДС	8.33

N блок Фиск.памет	0001
Свободна ФП	1199
10000004	18-04-2017
11:11	
	
ФИСКАЛЕН БОН	
DY 9XXXXX	36XXXXXX
СВОБОДНА КЛЕН:	45999881
Сервиз: 121081166	до 14-04-2018
88DB1- 85FAC-07AF5-DF089	
6B525-EB75F-EA67B-8340B	

РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на **M** въвеждане на парола и потвърждаване с **CLK**

Фиск. памет -----	9	9	9	9	CLK	Фиск. памет
----------------------	---	---	---	---	-----	-------------

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ /СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА /

1	1	STL	ОТ ДАТА	1	3	0	4	1	7	QTY	ДО ДАТА
1	8	0	4	1	7	VD					

Въвежда се началната дата на периода. Например: 13.04.2017 г. (макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 18.04.2017 г. (макс. 6 цифри).

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: 123456789

*** ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ***

от : 13-04-2017

до : 18-04-2017

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

13-04-2017 16:13

Нови ДДС ставки 13-04-2017 16:13

ДДС *А = 0.00 %

ДДС *Б = 20.00 %

ДДС *В = 20.00 %

ДДС *Г = 9.00 %

ДДС *Д = **.** %

ДДС *Е = **.** %

ДДС *Ж = **.** %

ДДС *З = **.** %

0001 18-04-2017 11:11

0002 18-04-2017 11:16

СУМА ОБОРОТ, ДДС

ОБОРОТ *А 0.00

ДДС:*А 0.00

нето ст-т : *А 0.00

ОБОРОТ *Б 292.68

ДДС:*Б 48.78

нето ст-т : *Б 243.90

ОБОРОТ *В 0.00

ДДС:*В 0.00

нето ст-т : *В 0.00

ОБОРОТ *Г 0.00

ДДС:*Г 0.00

нето ст-т : *Г 0.00

ОБОРОТ *Д 0.00

ДДС:*Д 0.00

нето ст-т : *Д 0.00

ОБОРОТ *Е 0.00

ДДС:*Е 0.00

нето ст-т : *Е 0.00

ОБОРОТ *Ж 0.00

ДДС:*Ж 0.00

нето ст-т : *Ж 0.00

ОБОРОТ *З 0.00

ДДС:*З 0.00

нето ст-т : *З 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 292.68

КЛЕН НОМЕР: от : 0001 до 0001

№ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 1000029

10000033 18-04-2017 11:36



ФИСКАЛЕН БОН

BY 9XXXXX 36XXXXXX

87190- E6CC2-DF861-2DF16

BA0B1-2D891-22969-9EC0E

Пълната инструкция за експлоатация можете да
намерите на сайта ни
www.daisy.bg